




Be ahead



E5 BT A






E5 BT A



Electromechanical automation systems for swing gates



Empowered by
U-LINK



Povratni elektromehanički operator od 24 V za krilna vrata za pristup pješaka i vozila, za upotrebu u kućama, stambenim zgradama. Male dimenzije znače da se može postaviti na male stupove (minimalna potrebna širina jest 8 cm). Mogućnost kliznog kraka znači da se mogu prevladati ograničenja poput zidova ili prepreka u blizini operatora. Funkcija graničnog prekidača regulira se apsolutnim enkoderom. Sigurnost operatora jamči se sustavom D-Track koji precizno određuje položaj te silu kojom se vrata gibaju, služeći se trenjem u operatoru i novim zglobnim kliznim krakovima protiv podrezivanja.



Platforma U-Link: Uporabom upravljačke jedinice Thalia uređaj E5 BT A kompatibilan je s komunikacijskim protokolom U-Link, ekskluzivnom platformom poduzeća Bft za povezivanje.



d-track

Dinamično praćenje D-Track kretanja: pametni sustav upravljanja zakretnim momentom kojim se neprestano ažurira razina okretnog momenta vrata čime se poboljšava sigurnost kretanja neovisno o vremenskim uvjetima, temperaturi ili stupanju istrošenosti sustava.



Apsolutni enkoder: apsolutni enkoder odnosi se na činjenicu da se uređajem E5 BT A prepoznaje položaj vrata u bilo kojem trenutku, upravlja fazom usporavanja tijekom otvaranja i zatvaranja uz odličnu preciznost.



Easy Assembly

Jednostavno postavljanje: pričvrtnim nosačem na stupiću ili stupu omogućava se lakše postavljanje. Upravljačka jedinica Thalia ima standardne priključne blokove u boji kojima se olakšava identifikacija izlaza/ulaza. Uklonjivim priključnim blokovima olakšava se postupak ožičenja. Iznimno jednostavno postavljanje graničnih prekidača za zatvaranje i otvaranje.



Electromechanical automation systems for swing gates



Empowered by
U-LINK



6,5 sec

Brzina: Uporabom uređaja E5 BT A12 potrebno je samo od 4,5 do 6,5 sekundi (kretnja od 90 ° uključujući usporavanje) za otvaranje ovisno o težini i dimenzijama krila.



push&go

Push&Go: Kada se aktivira, funkcijom Push & Go omogućava se otvaranje vrata u cijelosti kada se guraju rukama.



Prostori s više stambenih jedinica ili komercijalni prostori: Uređaj E5 BT A12 idealan je za postavljanje u stambenim blokovima ili javnim zgradama jer ima značajke kao što su daljinsko otvaranje iz unutrašnjosti zgrade i mogućnost postavljanja da se vrata automatski zatvaraju nakon otvaranja čime se sprečava da ostanu otvorena.



Electromechanical automation systems for swing gates

Empowered by
U-LINK

E5 BT A

Šifra	Ci	Naziv	Opis	
P930027 00003	2601403	E5 BT A12	Povratni kompaktni elektromehanički operator za pješake, malih dimenzija koji se može postaviti na stupove i stupiće širine samo 80 mm Aplikacija za vrata za pješake; do 1,2 m širine i 80 kg težine Zatvaraju se u 6,5 s (idealni uvjeti postavljanja) Uredaj s osnovnom polugom na koju je priključen zglobovi krak ili kratka klizna poluga (dodatci) Apsolutni enkoder za granični prekidač	U-Link
P930027 00001	2601404	E5 BT A18	Povratni kompaktni elektromehanički operator za vozila, malih dimenzija koji se može postaviti na stupove i stupiće širine samo 80 mm Aplikacija za vrata vozila; do 1,8 m širine i 100 kg težine Uredaj s osnovnom polugom na koju je priključen zglobovi krak ili duga klizna poluga (dodatci) Apsolutni enkoder za granični prekidač	U-Link
R930153 00003	2611897	E5 SMART BT KIT A12	24 Vcijeli komplet za krilna vrata teži do 80 kg i dug je do 1,2 m. Upravljanje graničnim prekidačem putem apsolutnog enkodera. Brzina rada između 4,5 i 6,5 sekundi (uključujući usporavanje). Operator se isporučuje s kratkom kliznom polugom.	
R930153 00001	2611896	E5 SMART BT KIT A18	24 Vcijeli komplet za vrata vozila teži do 100 kg i širok je 1,8 m. Upravljanje graničnim prekidačem putem apsolutnog enkodera. Vrijeme otvaranja (uključujući usporavanje) do 90° jest 14 sekundi. Komplet uključuje dva operatora sa zglobovima krakom.	

	E5 BT A12	E5 BT A18
Upravljačka jedinica	THALIA BT A80, THALIA	THALIA BT A80, THALIA
Napajanje sučelja	230 V	230 V
Napajanje motora	24 V	24 V
Maksimalna težina vrata/krila	80 kg	100 kg
Potrošnja snage	100 W	100 W
Maksimalna širina vrata/krila	1,2 m	1,8 m
Brzina podizanja	6,5 s	14 s
Vrsta krajnjeg prekidača	Apsolutni enkoder	Apsolutni enkoder
Deblokada	Reverzibilni	Reverzibilni
Reakcija na udar	D-Track	D-Track
Broj otvaranja	vrlo intenzivan	Polu-intenzivan
Broj otvaranja	100 Cicli/ora	20 Cicli/ora
Stupanj zaštite (IP)	IP44	IP44
Vanjski uvjeti	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C



Electromechanical automation systems for swing gates



	 Cp D113745 00002 - Ci 2600477 THALIA	Upravljačka jedinica sa zaslonom za 1 ili 2 uređaja od 24 V za elektromehanička krilna dvorišna vrata
	Cp N734921 - Ci 2601405 LBA	Poluga za zglobovi krak, E5 BT A12, E5 BT A18
	Cp N735058 - Ci 2601407 LS18	Duga klizna poluga, za E5 BT A18
	 Cp D113747 00002 - Ci 2600583 THALIA P	Upravljačka jedinica za 1 ili 2 uređaja od 24V za elektromehanička i hidraulička krilna dvorišna vrata s upravljanjem elektroničkom bravom, za sustave velike složenosti
	Cp N735057 - Ci 2601406 LS12	Kratka klizna poluga za pješake, za E5 BT A12

PREPORUČENA DODATNA OPREMA

	Cp D114093 00003 - Ci 2607539 RADIUS LED BT A R1	Bljeskalica bez ugrađene antene za motore s napajanjem 24 V.
	Cp D114094 00003 - Ci 2607541 RADIUS LED BT A R0	Bljeskalica bez ugrađene antene za motore s napajanjem 24 V.
	Cp P125020 - Ci 2600844 BBT BAT	Niz pričuvnih baterija za modele THALIA, THALIA P, ZARA i PHEBE
	Cp D114168 00003 - Ci 2607544 RADIUS LED BT A R1 W	Bljeskalica s ugrađenom antenom za motore s napajanjem 24 V. Bijela bljeskalica.
	Cp P111782 - Ci 2601411 COMPACTA A20-180	Par fotočelija koje se mogu vodoravno namjestiti za 180 °. Raspon od 20 m. Napajanje 12 – 33 V istosmjerna (AC) / 15 – 35 V izmjenična struja (DC)
	 Cp P123032 00003 - Ci 2613518 EBP BT A 24V	Okomita električna brava od 24V.



Electromechanical automation systems for swing gates



Empowered by
U-LINK

Što je U-Link?

Tehnologija koja vam daje više snage

U-Link (Univerzalna poveznica) ekskluzivna je platforma poduzeća BFT koja se može upotrebljavati za stvaranje visokotehnoških ekosustava.

U automatizaciji pristupa domu može se upotrebljavati za komuniciranje sa svim uređajima automatizacije pristupa domu bilo koje marke.

Time štedite na vremenu te možete jednostavno i bezbrižno svim upravljati.

Platforma je intuitivna

Jednostavno ju je ugraditi i rabiti

Platforma je skalabilna

Možete dodati uređaja koliko god želite

Platforma je prilagodljiva

Možete stvarati grupe međupovezanih proizvoda

Platforma je praktična

Radi sa ili bez internetskog priključka

Platforma je funkcionalna

Postavkama je moguće upravljati na daljinu upotrebom namjenskih aplikacija



Electromechanical automation systems for swing gates



Sve na jednom zaslonu: saznaj više o ovoj nevjerojatnoj tehnologiji

Platforma ekskluzivna u svijetu koja se **može upotrebljavati za stvaranje visokotehnoloških ekosustava** i kojom se pruža širok raspon rješenja za razna područja primjene.

Ova vlasnička platforma koja je ključna značajka proizvoda poduzeća BFT zbog kartica B-EBA i prijemnika Clonix U-Link prikladna je za svaki protokol ili proizvod za automatizaciju pristupa (uključujući proizvode poduzeća BFT, proizvode koji nisu od poduzeća BFT i proizvode starije generacije) i može se rabiti u širokom rasponu područja primjene. Time se podrazumijeva da bilo koji uređaj postaje pametni uređaj koji se može povezati s drugim sustavima upotrebom jezika koji postaje univerzalan.

**U-Control HOME**

U-Control HOME je aplikacija kojom se omogućuje otvaranje kućnih vrata i upravljanje na daljinu automatizacijama BFT Automation upotrebom pametnog telefona. Inačica za sustav iOS može se upotrijebiti za automatsko otvaranje automatizacije kada ste blizu nje.

**U-Base 2**

Softverski paket za instalaciju, provođenje održavanja i utvrđivanje kvarova operatora kompatibilnih s tehnologijom U-Link na jednostavan i praktičan način.

**U-SDK**

U-SDK je aplikacija kojom se omogućuje kompatibilnost i jednostavna integracija za automatizacije BFT Automation s mrežom BMS.

**Clonix U-Link**

Povežite neizvorne proizvode tehnologije U-Link i proizvode koji nisu od poduzeća BFT sa sustavima tehnologije U-Link.

Je li moguće povezati neizvorne operatore tehnologije U-Link poduzeća BFT ili druge marke proizvoda s tehnologijom U-Link? Da, zahvaljujući prijamnicima Clonix. Dodatci bez ograničenja.

**B-EBA**

Izravna poveznica s vašim operatorima.

Pločica B-EBA za proširenje omogućuje se povezivanje vanjskih uređaja kao što su osobna računala, pametni telefoni i tableti s operatorom poduzeća BFT i prijemnikom Clonix ili povezivanje nekoliko proizvoda poduzeća BFT u mreži tehnologije U-Link. Ti dodatci integriraju se s tehnologijom U-Link, protokolima Bluetooth, Z-Wave i TCP/IP te serijskim sučeljem RS485. Uređaj kojim se demonstrira točno što poduzeće BFT podrazumijeva pod međupovezanosti.

