



Be ahead



SHYRA



Control panels



Cuadro de mandos con interruptor DIP y potenciómetros para uno o dos operadores de 230 V/500 W utilizado en puertas correderas, batientes, con polea y basculantes con gestión de hasta dos barras (de las cuales una puede ser de tipo 8K2).

Se ha incorporado el receptor de radio bicanal.

Con los potenciómetros podemos gestionar, además del tiempo de cierre automático, la fuerza de las puertas y el tiempo de desaceleración.

Entre sus funciones se encuentran la apertura peatonal (solo mediante control remoto), el cierre rápido y la función de bloqueo de impulsos.

La recogida de datos se produce a través de LED.

Características principales

Las puertas batientes son de colores y extraíbles para gestionar los cables con mayor agilidad.

SHYRA

Código	Ci	Nombre	Descripción
D113802 00002	2607509	SHYRA CPEM	Panel de control para cancelas correderas y batientes, persianas y cancelas seccionales de techo. Fuente de alimentación del motor: monofásica de 230 V
D113802 00001	2614561	SHYRA CPEM 120V	Panel de control para cancelas correderas y batientes, persianas y cancelas seccionales de techo. Fuente de alimentación del panel: monofásica de 120 V

Control panels

	SHYRA CPEM	SHYRA CPEM 120V
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS		
Potencia máxima	500 W	500 W
Alimentación de la tarjeta	220-230 V	120 V
N.º máx. de controles remotos	63	63
Programación	DIP + TRIMMER	DIP + TRIMMER
Accesorios de alimentación	24V - 0,2A	24V - 0,2A
CONFIGURACIÓN DE LAS ENTRADAS DE SEGURIDAD		
Fotocélula	●	●
Barra activa	●	●
Barra resistiva	●	●
Fotocélula verificada	●	●
Barra activa verificada	●	●
Parada	●	●
CONFIGURACIÓN DE LAS ENTRADAS DE MANDO		
Inicio	●	●
Abrir	●	●
SALIDAS		
Luz intermitente	230V - 40W	230V - 40W
Electrocerradura		

Diseño de conexión

D113802 00002 - SHYRA CPEM



