



Be ahead



# SHYRA



## Control panels



Vadības panelis ar DIP slēdziem un potenciometriem vienam vai diviem 230 V/500 W operatoriem, kas tiek izmantoti ar slīdošajiem un viru vārtiem, aizvērtņiem un augšējām durvīm, pārvaldot līdz divām jutīgajām malām (no kurām vienas modelis ir 8K2).  
Divkanālu radio uztvērējs ir iebūvēts.  
Ar potenciometru mēs varam pārvaldīt ne tikai automātisko aizvēršanas laiku, bet arī vārtu spēku un palēninājuma laiku.  
Ir pieejamas šādas darbības: atver gājējs (tikai ar tālvadības pulti), ātra aizvēršana un impulsa bloķēšanas funkcija.  
Klūmes tiek noteiktas, izmantojot gaismas diodes.

Spaiļu plates ir krāsinas, un, lai atvieglotu vadu pievienošanu, tās var noņemt.

## SHYRA

Kods	Ci	Nosaukums	Apraksts
I70008110001	2610736	SHYRA-F-800SLDN	SHYRA-F AC vadības panelis
I70004410001	2610718	SHYRA AC	SHYRA AC vadības panelis
I70010110001	2613933	SHYRA AC BA 230V	SHYRA AC vadības panelis
D113802 00002	2607509	SHYRA CPEM	Vadības panelis bidamiem un veramiem vārtiem, žaluzijām un virs galvas paceļamiem vārtiem. Paneļa barošanas padeve: 230 V, vienfāzes
D113802 00001	2614561	SHYRA CPEM 120V	Vadības panelis bidamiem un veramiem vārtiem, žaluzijām un virs galvas paceļamiem vārtiem. Paneļa barošanas padeve: 120 V, vienfāzes

## Control panels

	SHYRA CPEM	SHYRA CPEM 120V
Maksimālā izvade	500 W	500 W
Paneļa barošana	220-230 V	120 V
Maks. raidītāju skaits	63	63
Programmēšana	DIP+TRIMMER	DIP+TRIMMER
Barošanas padeves piederumi	24V - 0,2A	24V - 0,2A
Gaismas sensors	●	●
Drošības mala	●	●
Pretestības mala	●	●
Testēts fotoelementi	●	●
Testēta drošības mala	●	●
Apturēšana	●	●
Startēšana	●	●
Atvēršana	●	●
<b>IZEJAS</b>		
Signāllampa	230V - 40W	230V - 40W
Solenoīda slēdzenes	nr,	nr,

D113802 00002 - SHYRA CPEM



